

ZAGON RAČUNALNIKA

Če je računalnik izključen, najprej vstavimo v disketni pogon disketo z operacijskim sistemom in zapremo vratca pogona. Če imamo operacijski sistem že naložen na trdem disku, diskete z operacijskim sistemom ne potrebujemo in je ni potrebno vstaviti v disketni pogon. Vkljupimo tiskalnik in nato še računalnik. Počakamo, da računalnik preveri delovanje pomnilnika. Med preverjanjem pomnilnika se v zgornjem levem kotu zaslona izpisujejo številke. Ko je preverjanje končano, se na zaslono pojavi sporočilo, ki pove, da je računalnik pripravljen za delo. Nato se navadno pojavi zahteva za vnos tekočega datuma in časa.

Current date is Tue 1-01-1980

Enter new date:

krmilno okence kaže kje začnemo vnašati tekoči datum

Datum vnesemo v obliki DD-MM-LL ali DD/MM/LL. Vnos zaključimo s tipko ENTER. DOS ne pusti vnesti logično napenačnega datuma. Po vnosu datuma se pojavi sporočilo

Current time is 0:01:05,58

Enter new time:

krmilno okence kaže kje začnemo vnašati tekoči čas

Nato vnesemo tekoči čas v obliki UU:MM:SS,stotinke sekund. Stotinke sekunde vnašamo neobvezno. Po vnosu časa dobimo sporočilo

The IBM Personal Computer DOS

Version 3.0 (C)Copyright IBM Corp 1981,1982,1983

A>_

krmilno okence kaže kje začnemo vnašati ukaze

To pomeni, da je računalnik pripravljen za delo. Znak pripravljenosti (prompt) A> pove, da je trenutno aktivna naprava (default naprava) disketni pogon. Če je operacijski sistem