

ali črkami. Nato računalnik generira znake iz vseh številke in črk. Za spremembo znakov med izvajanjem programa pritisnete SPACE. Hitrost in ton pa kot običajno nastavite na začetku po vstopu v ta program. Spectrum registrira pritiskanje tipk samo v pavzi med enim in drugim odanim znakom.

## 8. Program: QRQ TESTI ALI GRUPE

Ta dva programa sta namenjena za preizkus znanja na koncu tečajev, za urjenje v sprejemu znakov vseh hitrosti, za pripravo in oddajo tekstov. Program lahko uporabljate tudi za komprimirano oddajo telegramov brezžično preko radijske postaje.

V tem programu imate naslednji menu:

- R - odaja CW
- N - vpis novega teksta
- Y - sestavljanje grup
- Ø - izpis na ekran, COPY
- H - sprememba hitrosti
- A - analiza/popraviljanje
- X - sestava in oddaja QTC v seriji
- G - vpis glave telegrama
- S - SAVE
- J - LOAD
- T - nastavitev tona

Hitrost in barvo tona lahko poljubno nastavljate. Če pritisnete Ø, se na zaslon izpiše celoten tekst, menu pa začasno izgine dokler ne pritisnete katerekoli tipke, nato pa deluje za lastnike ZX printerja ukaz COPY. Na koncu teksta se doda znak plus, če pritisnete symbol shift in +. Če pritisnete Y vam računalnik prej izbere zahtevano število številčnih ali črkovnih drup. Izbirate lahko

- med grupami, ki imajo elementarno dolžino enako:
  - povprečno 89 elementov za številke in 60 elementov za črke
- med naključno generiranimi znaki v grupah (dva enaka znaka se skupaj ne ponovita).

Sestavljen tekst lahko tudi sami popravljate in posamezen znak zamenjate po pritisku tipke P. Izberete lahko do 75 grup (zaradi omejitve na en zaslon). Na koncu izbranih grup se doda še znak konca (plus).

Po zaključeni proceduri sestavljanja grup ali potem, ko pritisnete tipko A, se prikaže drugi menu:

(izpis teksta)

- D - nadaljevanje
- N - ponoven izbor znakov
- T - nova dolžina grup
- A - analiza teksta
- P - popraviljanje

Tipka A je izhod v podprogram za ANALIZO TEKSTA, kjer