

L n (list)

Ispisuje sadržaj stranice n na ekran.

R (read general catalogue)

Sa kasete čita cjelokupan katalog, koji je zadnji formiran.

S (save general catalogue)

Snima sadržaj cjelokupnog kataloga na kasetu i ispisuje dužinu zapisanog teksta. Prazne stranice i redove ne zapisuje. Startuje odmah.

W n (write)

Piši tekst na stranicu n. Stranicu n prethodno izbriše. U kasetofon stavimo kasetu, koju želimo da pregledamo. Uključimo kasetofon i sačekamo da stigne do kraja trake. Pritisnemo <SPACE>.

D n (delete)

Izbriše stranicu n.

B n (write basic)

Generira BASIC program sa stranice n. Program odmah zapiše na traku pod imenom "uvodnik" (LINE 0). Uvodnik predstavlja kratak BASIC program koji ispiše sadržaj stranice n. Taj program snimimo na početku kasete broj n.

C n,m (copy n to m)

Prepisuje stranicu n na stranicu m i istovremeno briše sadržaj stranice m.

K (kraj)

Briše cijeli katalog i vraća program u BASIC.

Primjedbe:

1. Dok program radi, ne diraj <CAP><1>! Briše katalog i vraća se u BASIC!
2. Program se ponovo startuje sa GOTO 20.
3. Na startu će glavni program izbrisati ova uputstva.

Sve programe unosiš u računar sa naredbom:  
LOAD ""  
Pred čitanjem programa preporučujemo  
RANDOMIZE USR 0