

GOTO stavkom.

Primeri: 1Ø INPUT# 1,AA,BB,CC  
2Ø IF AA = BB AND BB = CC THEN STOP  
3Ø STOP

Če je spremenljivka AA enaka BB in CC potem izpiše:

BREAK IN LINE 2Ø

BREAK IN LINE 3Ø izpiše za katerikoli drugi podatek.

## STR\$

Tip: String funkcija

Format: STR\$ ( <število> )

Delovanje: S STR\$ funkcijo lahko priredimo string numerični vrednosti argumenta.

Primeri: 1ØØ FLT = 1.5E4: ALFA\$ = STR\$(FLT)  
11Ø PRINT FLT, ALFA\$  
15ØØØ 15ØØØ

## SYS

Tip: Stavek

Format: SYS <spominska lokacija>

Delovanje: Najenostavnejši način, da uporabimo strojni program v BASIC programu je s stavkom SYS. Strojni program se začne na spominski lokaciji, ki jo zapišemo za SYS. Sistemski ukaz SYS uporabimo lahko direktno v programu, da zamenjamo strojni program v spominu s kontrolo mikroprocesorja. Dana spominska lokacija je zapisana v numeričnem izrazu in je lahko kjerkoli v spominu, RAM-u ali ROM-u. Kadar uporabljamo SYS stavek v programu, moramo strojni program zaključiti z RTS (Return from Subroutine) instrukcijo, tako da lahko nadaljujemo BASIC program, ko se strojni program konča.