

- ILLEGAL SWITCH ... u monitorskoj komandnoj liniji je izdana ilegalna komanda. Pronađite grešku i ponovite komandu. Ako je komanda utipkana na prompt MON> izaći možete s CTRL/Z.

- INVALID SWITCH VALJE /ST ... u monitorskoj komandnoj liniji je unesena nedozvoljena vrijednost za obnavljanje prikaza statistike. Pronađite grešku i ponovite komandu. Ako je komanda utipkana na prompt MON> izaći možete s CTRL/Z.

Prije poduzimanja bilo kakve akcije ne zaboravite točno zapisati poruku i kod greške!

U eksploataciji Emulatora ne očekujemo greške uz čije je poruke gore napisano "sistemska greška". Ukoliko Vam se ipak javi takva greška zahtijevajte intervenciju servisa za održavanje programske opreme. Jedina očekivana greška je:

373 = IE.ULN ... zaboravili ste proučiti opis svakodnevne procedure (poglavlje 2:2). Učinite to odmah i tek nakon toga ponovite proceduru!

Za greške uz čije je poruke gore napisano "akcija na osnovi ispisanog koda greške" pronadite, na osnovi koda, u priručniku operativnog sistema o kakvoj se grešci radi i poduzmite odgovarajuće akcije npr.:

375 = IE.DNR ... vjerojatno modem nije uključen ili nije postavljen na rad za prenos podataka (kod modema za birane telefonske linije)

370 = IE.DAA ... vjerojatno je na nekom terminalu na sistemu već aktivan Demand mode na istoj stanici (ista UT: jedinica) - pokušajte s nekog drugog terminala ili čekajte da se Demand na tom terminalu deaktivira

277 = IE.OFL ... na Vašem sistemu nema sinhronog interface-a ili mu postavljeni CSR nije u skladu s vrijednošću unesenom u toku generiranja. Ispitajte uzrok i ponovite pokušaj nakon što ste otklonili grešku.

320 = IE.PRI ... pokušali ste emulirati dodatni uređaj na file-u kojem nemate dozvoljen pristup npr. pisati u imeniku koji je zaštićen od pisanja. Izmijenite zaštitu imenika ili pređite na neki nazaštićeni ...

Ukoliko ne uspijete otkloniti grešku tražite pomoć servisa za održavanje programske opreme.